




Datum	
<i>(unde</i>	
Projekt	
Art	_

Lotis Round Recessed 82 1x M-LED DE Bronze Brushed



Die Lotis Round ist ein Einbaustrahler mit einer schmalen Einfassung. Kennzeichnend für diese Leuchte ist der tief eingelassene Kegel, der die Lichtquelle aufnimmt. Bekannt für ihr ungezwungenes Design und ihre hohe Funktionalität, ist die Lotis Round in verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Arten von Lichtquellen lieferbar.






Spezifikationen	
Material	13080618
Typ der Lichtquelle	M-LED
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø76
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Gebürstet
Bruttogewicht (g)	155,0
Bemerkung	Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtenmodul erforderlich.




M-LED-Modul




14060005	M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14060105	M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14060205	M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14060305	M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14060405	M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14060505	M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14060905	M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14061005	M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14061105	M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14061205	M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14061305	M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14061405	M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör